

BLADELED



Barra LED rigida con supporto in alluminio e lente a diffusione con due angoli diversi per creare una lama di luce.

La Blade Led è disponibile nelle versioni da 3me 9 led. Viene fornita con cavo e connettore. **Alcune versioni sono dimmerabili in PVM, altre in 0-5V.**

Le barre vengono collegate tra loro e applicate sui bordi interni del profilo in alluminio o del cassonetto.

Questo sistema viene utilizzato per retroilluminare pareti e pannelli, totem **monofacciali** e **bifacciali**, desk e isole promozionali, insegne.

Le tipologie B e D dispongono delle certificazioni UL. Disponibile nella versione RGB e nel colore bianco freddo, naturale e caldo.

Caratteristiche Generali



Caratteristiche Tecniche

Le blade per essere collegate tra loro devono appartenere alla stessa tipologia.

Tipologia B



Codice	Colore luce	n°led	Potenza	Lumen	Tensione	Dimensioni	Angolo	IP*	Dimmerabili
113989	fredda	3	7,5 W	800	24V	145x26x14 mm	10°x50°	IP22	SI
113871	naturale	3	7,5 W	705	24V	145x26x14 mm	10°x50°	IP22	SI
113850	calda	3	7,5 W	605	24V	145x26x14 mm	10°x50°	IP22	SI
113990	fredda	9	22 W	2400	24V	460x26x14 mm	10°x50°	IP22	SI
113870	naturale	9	22 W	2400	24V	460x26x14 mm	10°x50°	IP22	SI
113849	calda	9	22 W	2350	24V	460x26x14 mm	10°x50°	IP22	SI

* Grado di protezione

ACCESSORI

809852 Connettore femmina 3 poli con pin



809853 Connettore maschio 3 poli con pin



Su richiesta per le Blade led della **tipologia A** e **tipologia B** possiamo realizzare cavi di connessione e prolunghe di **lunghezze personalizzate**.

Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.

Tipologia C

Codice	Colore luce	n°led	Potenza	Lumen	Tensione	Dimensioni	Angolo	IP*	Dimmerabili
113450	RGB	3	21 W	N.A.	24V	480x26x14 mm	15°x60°	IP22	SI

* Grado di protezione

Tipologia D



Codice	Colore luce	n°led	Potenza	Lumen	Tensione	Dimensioni	Angolo	IP*	Dimmerabili
113622	naturale	3	9 W	635	24V	295x27,5x15 mm	10°x60°	IP64	SI

* Grado di protezione

Ogni barra è dotata di cavo per connessione in serie e di cavo di connessione all'alimentazione. Rispettare il numero max di barre in serie e/o in parallelo come da istruzioni di montaggio.

Per garantire la corretta gestione della potenza richiesta nella frase di accensione si consiglia di utilizzare alimentatori con il 20% in più della potenza nominale delle barre installate.



Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.

Led and Light è un marchio di CIMEE ELETTRONICA s.r.l. Via Vincenzo Monti 29, 20016, Pero (MI)
Tel. +39 0238007942 Fax +39 0238000657 - www.ledandlight.it - info@ledandlight.it